

Drehknöpfe für Stellungsanzeiger

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferten Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

- **VHT-GXX**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

Buchse, Stahl brüniert

- **VHT-GXX-SST**: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

Buchse Edelstahl 1.4305

- **VHT-PXX**: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM)

Buchse, Stahl brüniert

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Bei Handrädern VHT/VHT.INOX, Form P wird der Ankerstift aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert; dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel CP, geliefert werden.

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Die passenden Stellungsanzeiger sind in der Tabelle unten gelistet. Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G (siehe Seite 690) oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P (siehe Seite 692).


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Abdeckung CP-XX (siehe Seite 715) zum Einbau anstelle des Stellungsanzeigers




ELESA Original design

VHT-GXX
VHT-GXX-SST



VHT-PXX



VHT-GXX

Code	Artikelnummer	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	passende Stellungsanzeiger
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

VHT-GXX-SST

Code	Artikelnummer	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	passende Stellungsanzeiger
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

VHT-PXX

Code	Artikelnummer	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	passende Stellungsanzeiger
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130 PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290 PA02 - PA12 - PW12